

FT630 DC-Steuerung:

Eine vollwertige DC-Steuerung im montagefreundlichen Flanschgehäuse. Sie bietet zum günstigen Preis eine sende- und empfangsseitige Pegelanpassung an die 2-Drahtleitung sowie eine sichere Sendersteuerung auch bei geringer DC-Steuerspannung.



Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick:

- Anschluß des Funkgeräts und der 2-Drahtleitung über D-Sub-Verbinder
- alle NF-Ein- und Ausgänge durch Übertrager galvanisch entkoppelt
- einfache Pegelanpassung in Sende- und Empfangsrichtung über leicht zugängliche Regler
- Detektiert DC-Steuerspannungen polaritätsunabhängig bereits ab 4,5 V
- Sendertastung durch potentialfreien Relaiskontakt
- robustes, platzsparendes Kunststoffgehäuse
- Stromversorgung +12V DC (vom Funkgerät), mit Sicherung und Verpolungsschutz, geringer Stromverbrauch

<u>Technische Daten</u>	<u>FT630 DC-Steuerung</u>
Versorgung	
Spannung	+12 V DC -30% +25%
Stromaufnahme	max. 35 mA
Eingangspegel (RX-In)	
Werksseitig eingestellt auf	+ 3 dBm
Einstellbereich	- 25 dBm bis +3 dBm
Eingangsimpedanz	600 Ohm
Ausgangspegel (TX-Out)	
Werksseitig eingestellt auf	- 17 dBm
Einstellbereich	- 24 dBm bis - 5 dBm
Ausgangsimpedanz	600 Ohm
Eingangspegel (Line-In)	
Eingangsimpedanz	- 8 dBm 600 Ohm
Ausgangspegel (Line-Out)	
Ausgangsimpedanz	- 6 dBm 600 Ohm
Gewicht	ca. 100 g
Abmessungen	
B x T x H	105 x 35 x 75 mm

Bestellinformation:

Typ	Beschreibung	Best.-Nr.
FT630	DC-Steuerung, 2-Draht, 600 Ohm, mit Pegelanpassung (RX und TX)	692000

Gehäusefarbe: schwarz